

Özellikler

YAĞ ALARMI

Motor yağsız kaldığında çalışmasını önleyerek motoru koruyan alarm sistemi

AVR

Voltajın 220 V veya 380 V'da sabit olarak kalmasını sağlayan otomatik voltaj regülatörü

KORUMALI ŞALTER

Aşırı akım çekildiğinde devreyi keserek jeneratörü koruyan şalter

JİKLE SİSTEMİ

İlk çalıştırmada veya soğuk havalarda kolay çalıştırma amaçlı, zengin yakıt karışımı sağlayan sistem

ÇİFT ELEMANLI HAVA FİLTRESİ

Emilen havanın toz ve pisliklerden arınmasını sağlayan çift elemanlı hava filtresi

OHV

Bakım ve kullanımı daha kolay üstten supaplı motor

VOLTMETRE

Grup üzerinde A.C. Çıkış voltajını gösteren kadran

Genel Özellikler

Nominal Güç (kW/kVA)	0.90/0.9
Maksimum Güç (kW/kVA)	1.00/1
Nominal Current (A)	3.91
Voltaj (V)	230
Faz Sayısı	1
Power Factor	1
Frekans (Hz)	50
DC Nominal Akım (A)	3,4
Yakıt Tüketimi @%100Yük (l/h)	1,05
Yakıt Ütketimi @%75Yük (l/h)	0,73
Yakıt Ütketimi @%50Yük (l/h)	0,52
Continuous Çalışma Süresi (h)	3
Ses Seviyesi (dB(A))	75

Üretici haber vermeksizin model, teknik özellikler, renk, donanım ve aksesuarlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

18.12.2025

Gürültü Seviyesi (LwA)	95
Kutup Sayısı	2
Yedek Soket	1x16A/250v

Motor Özellikleri

Devir (rpm)	3000
Motor Çıkış (kW)	2,1
Güç (hp)	2,8
Bore ve Stroke mm (in)	56 x 40
Sıkıştırma Oranı	8,9
Silindir Sayısı	1
Silindir Hacmi (ml)	98
Yakıt Tipi	Benzin
Yağ Kapasitesi l (gal)	0,35
Yakıt Tank Kapasitesi (l)	7
Start Şekli	İpli
Soğutma Sistemi	Hava Soğutmalı

Boyut ve Ağırlık (Açık)

Genişlik mm (ft)	380
Yükseklik mm (ft)	470
Yükseklik (mm)	405
Ağırlık (kg)	26