

Özellikler

YAKIT GÖSTERGESİ

Kalan yakıt miktarının gözlenmesini sağlayan depo üzerindeki gösterge

OHV

Bakım ve kullanımı daha kolay üstten supaplı motor

YAĞ ALARMI

Motor yağsız kaldığında çalışmasını önleyerek motoru koruyan alarm sistemi

AVR

Voltajın 220 V veya 380 V'da sabit olarak kalmasını sağlayan otomatik voltaj regülatörü

KORUMALI ŞALTER

Aşırı akım çekildiğinde devreyi keserek jeneratörü koruyan şalter

LED EKРАН

Voltaj ve akımı izlemeye imkan sağlayan kullanım sayaçlı led ekran

ÇİFT ELEMANLI HAVA FİLTRESİ

Emilen havanın toz ve pisliklerden arınmasını sağlayan çift elemanlı hava filtresi

BÜYÜK YAKIT TANKI

15-25 lt arası yakıt tankı

Genel Özellikler

Nominal Güç (kW/kVA)	2.50/2.5
Maksimum Güç (kW/kVA)	2.80/2.8
Nominal Current (A)	10.87
Voltaj (V)	230
Faz Sayısı	1
Power Factor	1
Frekans (Hz)	50
Yakıt Tüketimi @%100Yük (l/h)	1.55
Yakıt Ütketimi @%75Yük (l/h)	1.12
Yakıt Ütketimi @%50Yük (l/h)	0.92
Ses Seviyesi (dB(A))	76
Gürültü Seviyesi (LwA)	96
Kutup Sayısı	2

Yedek Soket

2x16A/250v

Motor Özellikleri

Devir (rpm)	3000
Motor Çıkış (kW)	4.3
Güç (hp)	5.3
Bore ve Stroke mm (in)	70x54
Sıkıştırma Oranı	8.5:1
Silindir Sayısı	1
Silindir Hacmi (ml)	208
Yakıt Tipi	Benzin
Yağ Kapasitesi l (gal)	0.6
Yakıt Tank Kapasitesi (l)	15
Start Şekli	Elektrikli / İpli
Soğutma Sistemi	Hava Soğutmalı
Akü Kapasitesi (Ah)	6.5

Boyut ve Ağırlık (Açık)

Genişlik mm (ft)	495
Yükseklik mm (ft)	610
Yükseklik (mm)	485
Ağırlık (kg)	46.5